

## ～浸水被害にあわれたお客さまへ～ 分電盤（漏電ブレーカー）の操作方法について

このたびの「平成30年7月豪雨」で被害にあわれた地域の皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

浸水被害にあわれたお客さまが、ご自宅に戻られて電気を再びご使用になる際には、以下の手順で、分電盤（漏電ブレーカー）を操作し、漏電の有無をご確認ください。

### 分電盤（漏電ブレーカー）の操作方法

#### 分電盤



- ①分電盤内のブレーカー（**A**および**B**）をすべて『切』にする。
- ②漏電ブレーカー横のリセットボタン**㉟**（黄または白ボタン）を押し込む。  
※ボタンは無い場合もございます。
- ③漏電ブレーカー**A**を『入』にする。
- ④個々の安全ブレーカー**B**をひとつずつ順番に『入』にしていく。  
ひとつの安全ブレーカーを『入』にしたとき、再び漏電ブレーカー**A**が落ちる回路があれば、その回路は漏電しています。  
その安全ブレーカー**B**を『切』にしたまま、②以降の手順で漏電ブレーカー**A**を『入』にした後、残りの安全ブレーカー**B**を『入』にしてください。  
漏電している回路の修理は、お近くの電気工事店にご依頼ください。

災害で壊れたり水に浸かったりした電気器具・屋内配線等は漏電や火災の原因となりますので、必ず電気工事店等で点検を受け、安全を確認したうえでご使用ください。

ご不明な点がございましたら、下記よんでんネットワークコールセンターまでお問い合わせください。

(フリーダイヤル) 0120-410-805